



0670 01 Purpura



2 x 0670 01 Węgiel



0670 12 Tytan



0670 41 Wolfram



0670 51 Tytan



0670 53 Tekstura miedź

Pak.	Nr ref.	Łączniki
10	0670 01	Łącznik uniwersalny 10 AX – 230 V– Możliwe wersje: – podświetlany lub ze wskaźnikiem, – łącznik schodowy podwójny, przez połączenie 2 mechanizmów nr ref. 0670 01, – z uchwytem etykiety i wskaźnikiem świetlnym, – łącznik potrójny przez połączenie 3 mechanizmów nr ref. 0670 01, – łącznik pięciokrotny przez połączenie 5 mechanizmów nr ref. 0670 01.
1	0670 12	Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem Instalacja i działanie jak zwykłego łącznika schodowego. Oświetlenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach w przypadku niewykrycia ruchu (przez detektor podczerwieni IR). Pole detekcji: 160°. Zasięg detekcji: 8 m. Kompatybilny z wymienionymi źródłami oświetlenia: – 12 – 150 W: żarowe i halogenowe 230 V~ – 12 – 150 VA: lampy fluorescencyjne z balastem elektronicznym, lampy halogenowe z transformatorem elektromagnetycznym i elektronicznym – 8 – 30 W (lub 650 mA): lampy LED lub CFL. Można instalować różne rodzaje źródeł światła w tym samym obwodzie. Idealny do pomieszczeń, w których istnieje ryzyko zapomnienia wyłączenia oświetlenia (sypialnia, pomieszczenia dla dzieci, pokój gościny).
1	0670 07	Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem bez zacisku neutralnego 4 A maks. (60 W min.). Wskaźnik wbudowany w łączniku.
10	0670 05	Łącznik krzyżowy – 10 AX Może być podświetlany wskaźnikiem nr ref. 6650 90/91 i z klawiszem nr ref. 0680 03 (biały), 0683 03 (tytanowy) lub 0679 03 (grafitowy). Do montażu w puszcze o głębokości > 40 mm. Zaciski śrubowe.

Pak.	Nr ref.	Łączniki
1	0670 41	Łącznik dotykowy bez zacisku neutralnego 40 – 400 W Włącza lub wyłącza oświetlenie przez dotknięcie palcem. Do montażu w puszcze o głębokości > 40 mm.
1	0670 42	Łącznik dotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W Można połączyć ze sobą maksymalnie 5 łączników dotykowych. Do montażu w puszcze o głębokości > 40 mm.
1	0670 49	Łącznik bezdotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W Włącza lub wyłącza oświetlenie po przesunięciu ręki przed łącznikiem. Można połączyć ze sobą maksymalnie 5 łączników bezdotykowych. Do montażu w puszcze o głębokości > 40 mm.
1	0670 51	Łącznik czasowy Bez zacisku neutralnego, 2-przewodowy, 1000 W. Do włączania oświetlenia o mocy 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~, halogenowych ELV 400 VA, świetlówek. Do włączania silnika (np. sterowanie wentylacji) – 250 VA. Regulacja opóźnienia od 25 s do 15 min.
1	0670 53	Łącznik czasowy, programowalny Używany do sterowania grzejnikiem (wysła 2 polecenia, komfort/obniżone) lub do programowania włączenia/wyłączenia obwodu elektrycznego. Wyświetlanie aktualnego programu. Program 7-dniowy. Ilość programów: maks. 28. 1 wyjście z zestykiem przełącznym. Zasilanie: 230 V~ – 50 Hz. Moc maks.: 2300 W.
1	0670 61	Łącznik ze zdalnym sterowaniem – 2000 W Może być załączony z drugiego miejsca przez dodatkowy przycisk nr. ref. 0670 31.
10	0670 20	Łącznik 2-biegunowy – 16 AX Umożliwia jednoczesne załączanie lub rozłączanie biegunów fazowego i neutralnego. Pojemność zacisków: 2 x 2,5 mm ² lub 1 x 4 mm ² . Może być podświetlany lub ze wskaźnikiem nr ref. 6650 90/91 i klawiszem nr ref. 0680 23 (biały) lub nr ref. 0683 23 (tytanowy) lub 0679 23 (grafitowy).
10	0670 08	Łącznik uniwersalny ciągnowy – 10 AX Załączenie oświetlenia odbywa się poprzez pociągnięcie ciągną.
10	0898 05	Ciągno do mechanizmu ciągnowego Długość 1,5 m