



30847003



K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth aluminium

Specyfikacja techniczna

Funkcje

| | |
|---------|---|
| Funkcja | odliczanie wsteczne ; budzik z funkcją drzemki ; sleep timer ; regulacja poziomu głośności |
|---------|---|

Kompatybilność

| | |
|--------------|------------------------|
| Do głośników | na każdy kanał 4...8 Ω |
|--------------|------------------------|

Elementy sterujące i wskaźniki

| | |
|-------------------------|---|
| Obsługa | obsługa poprzez lekkie dotyknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz) |
| Wskazanie / Wyświetlacz | wskazywanie godziny i daty, podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny |

Połączenia

| | |
|-------------------------|---|
| Odbieranie / Transmisja | radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS |
| Wejścia | zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej |

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------|-------|
| Częstotliwość | 50/60 |
|---------------|-------|

Wymiary

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Głębokość montażu | 33 mm |
| Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.) | 35 x 28 mm |

Częstotliwość

| | |
|--|----------------|
| zakres częstotliwości (sygnał radiowy) | 87.5...108 MHz |
|--|----------------|

Pamięć

| | |
|--------------------------|----|
| Liczba pozycji w pamięci | 16 |
|--------------------------|----|

Materiał

| | |
|------------------|-----------------|
| Kolor | aluminium |
| Kolor RAL | RAL 9006 |
| Materiał/obróbka | lakierowany |
| Materiał | materiały różne |
| Powierzchnia | mat |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|--|
| Montaż | montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą |
|--------|--|

Podłączenie

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Przekrój przewodu | maks. 2.5 mm ² |
|-------------------|---------------------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Przekrój przewodu (głośnik) | maks. 1 mm ² |
| Rodzaj przyłącza | z zaciskami śrubowymi |
| Połączenie | z 2 przyłączami głośników |

Wyposażenie

| | |
|--------|---|
| Pamięć | 8 pamięci nieulotnych nadajnika, odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia |
|--------|---|

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Zastosowanie | Technika komunikacyjna |
| Główna linia projektowa | Berker K.5 |