

Celiane™

dystrybucja dźwięku



0673 26 Tytan



0673 08 Struktura metal








0673 23 Kamień lupek









0673 25 Corian biały
żłobkowany



0673 27

Pak.	Nr ref.	System dystrybucji dźwięku dla jednego pomieszczenia
1	0673 26	<p>Zalecany montaż w puszcze podtynkowej Batibox o głębokości 50 mm.</p> <p>Tuner RDS z zasilaczem</p> <p> Wbudowany zasilacz 230 V~. Ręczny lub automatyczny wybór stacji (przeszukiwanie RDS). Pamięć 10 stacji. Wbudowana antena (regulowana czułość odbioru). Regulacja siły głosu, balans, tony niskie/wysokie, funkcja „loudness™”. Dodatkowe wejście (Jack 3,5 mm) do podłączenia odtwarzacza MP3 (przewód nie jest dostarczany). Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4 lub 8 lub 16 Ω.</p> <p>Wyjście stereo lub mono. Moc głośników 2 x 3 W. Wyświetlacz stacji, możliwość utworzenia 2 list ulubionych stacji (2 x 8 ustawień). Funkcja alarmu (możliwość wprowadzenia dwóch ustawień czasowych). Wybór głośnika (lewy lub prawy) dla każdego z alarmów czasowych. Załączanie/wyłączanie (ręczne/automatyczne), sygnalizacja zasilania sieciowego. Funkcja hotelowa: dostęp tylko do ustawionych częstotliwości. Możliwość ustawienia natężenia dźwięku przy włączeniu. Do stosowania z ramką 4/5-modułową i uchwytem nr ref. 0802 52</p> <p>Moduł Bluetooth</p> <p> Zasilanie 15 V. Posiada dodatkowe wejście Jack 3,5 mm do podłączenia odtwarzacza MP3 (przewód nie jest dostarczany). Służy do odbioru sygnału dźwiękowego ze smartfonów lub innych urządzeń z funkcją Bluetooth oraz poprzez przewód Jack 3,5 mm. Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω. Wyjście mono lub stereo.</p> <p>Tuner</p> <p> Zasilacz 15 V~. Ręczny lub automatyczny wybór stacji. Pamięć 10 stacji. Wbudowana antena (regulowana czułość odbioru). Załączanie / wyłączanie. Regulacja siły głosu. Posiada dodatkowe wejście (Jack 3,5 mm) do podłączenia odtwarzacza MP3 (przewód nie jest dostarczany). Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4 lub 8 lub 16 Ω. Wyjście stereo lub mono.</p> <p>Zasilacz dla tunera z wbudowanym głośnikiem</p> <p> Używany w połączeniu z tunerem nr ref. 0673 20. Moc głośnika 1 W – 16 Ω.</p> <p>Zasilacz do montażu w suficie podwieszanym</p> <p> Zasilanie: 230 V~. Wyjście: 15 V ~ 3,5 W. Do zamocowania w puszcze Plexo nr ref. 0920 52.</p>

Pak.	Nr ref.	System dystrybucji dźwięku dla kilku pomieszczeń
1	0673 24	<p>Zalecany montaż w puszcze podtynkowej Batibox o głębokości 50 mm.</p> <p>Jednostka centralna wejścia dźwięku z zasilaczem modułowym</p> <p> Używany do podłączenia głównego źródła sygnału (odtwarzacz Hi-Fi, komputer itp.) z gniazdem Jack 3,5 mm (przewód nie jest dostarczany), wzmacniacz dostarcza sygnał do jednostek lokalnych nr ref. 0673 23 w celu rozprządzenia dźwięku w całym budynku. Dostarczany z zasilaczem modułowym 15 V – 60 W.</p> <p>Lokalny panel kontrolny – wyjście stereo 2 x 1,5 W</p> <p> Posiada ekran LCD, używany do wyboru źródła sygnału. Posiada dodatkowe wejście (Jack 3,5 mm) do podłączenia odtwarzacza MP3 (przewód nie jest dostarczany). Regulacja siły głosu, balans, tony wysokie/niskie, filtr „loudness™”. Zegar z wyświetlaczem. Wbudowana funkcja alarmu. Ogólna funkcja przywołania ze wszystkich lokalnych jednostek sterujących z możliwością odpowiedzi (wbudowany mikrofon). Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4 lub 8 lub 16 Ω.</p> <p>Tuner lokalny FM i moduł komunikacyjny</p> <p> W połączeniu z lokalnym modułem sterującym, bez dodatkowego okablowania, moduł rozszerzeń może doprowadzać sygnał radiowy FM do układu sterującego. Przeszukiwanie automatyczne lub ręczne. Funkcja interkom (priorytet wezwania w stosunku do odtwarzanego dźwięku), nasłuch pokoju dziecka.</p>
1	0673 28	<p>Głośniki</p> <p>Głośnik podtynkowy Celiane</p> <p> Głośnik do montażu w puszcze podtynkowej. Moc maksymalna 2 W – 16 Ω – 2”. Zalecana głębokość puszek 50 mm.</p> <p>Do sufitów podwieszanych</p> <p>Podłączone do lokalnego modułu sterującego nr ref. 0673 23 lub do tunera nr ref. 0673 20 lub 0673 26.</p> <p> Głośnik sufitowy – biały. Głębokość 27 mm – Ø otworu: 65 mm. Głębokość widoczna: 11 mm. Moc: 2 W – 16 Ω – 2”. Wyposażony w zaczep zatrzaskowy. Do montażu podtynkowego w sufitach podwieszanych. Użyć otwornicy do wywiercenia otworu Ø 65 mm.</p> <p> 8 Ω – 20 W. Otwór montażowy Ø 240 mm.</p>