



Nazwa produktu: **Czujnik ruchu PIR**

Model: **MD-34B2**

Indeks: B21A834

Kod EAN: 5905548271699



Opis:

Czujnik ruchu i obecności PIR - wewnętrzny, sufitowy, do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia wewnątrz budynku (lub innych urządzeń elektrycznych), pasywny czujnik podczerwieni, kąt detekcji ruchu: 360 stopni, zasięg: 5-7 m, jeśli w określonym (zadany przez użytkownika) czasie w pomieszczeniu nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie) zostanie automatycznie wyłączone, specjalny sensor foto-optyczny pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie złączając oświetlenia np. w czasie dnia, maksymalne dopuszczalne obciążenie 2000W (obciążenie rezystancyjne) lub 600W (obciążenie indukcyjne), zasilanie 230V/ 50 Hz, funkcja „Micro-Motion” polegająca na zwiększonym zagęszczeniu (rozdzielczości) soczewek w centrum sensora PIR, co pozwala na skuteczne wykrywanie nawet najmniejszych ruchów w promieniu 3m.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie	AC 230V/50Hz
Zalecane miejsce instalacji	sufity, wewnątrz pomieszczeń
Maks. obciążenie rezystancyjne	2000W
Maks. obciążenie indukcyjne	15x40W
Kąt wykrywania ruchu	360°
Zasięg wykrywania ruchu	7m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	5 sek. – 40 min.
Zakres regulacji progu światła	30...200 Lux
Stopień ochrony odbiornika:	IP20
Wymiary zewnętrzne	86 x 86 (mm)
Masa netto	100 g