



home
automation



lighting



electric



furniture

ORNO[®]

LIVING INNOVATIONS



KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu i dźwięku 160 st. IP20, do puszki,
500W, min. obciążenie 40W

symbol: OR-CR-206

Producent:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5908235905235



5 908235 905235 >

Główne cechy:

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Działa w instalacji 2 żyłowej. Urządzenie można zainstalować w puszce ściennej Ø60 mm w miejsce zwykłego wyłącznika. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia, zasięgu wykrywania ruchu, czułości czujnika dźwięku i czułości natężenia światła.



type

TYP CZUJNIKA:
podczerwień



KĄT WIDZENIA:
160st.



Regulacja
natężenia
światła LUX



Regulacja czasu
świecenia TIME



Regulacja
zasięgu detekcji
SENS



MONTAŻ:
podtynkowy

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Typ czujnika:	podczerwień
Kąt widzenia:	160st.
Zasięg detekcji:	4-9m
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	40-500W
Stopień ochrony:	IP20
Kolor:	biały

Regulacja natężenia światła LUX: ✓ tak

Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3–2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME: ✓ tak

Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.

Regulacja zasięgu detekcji SENS: ✓ tak

Montaż: podtynkowy

Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 75 / 75 / 50

Wymiary otworu montażowego ([mm]): Ø60