



R.classic Ściemniacz obrotowy komfort, biały, obc. R/L/C
20-420 W, LED 3-100 W

29442089

Funkcje

- łagodny start

Elementy sterujące i wskaźniki

- z płynną regulacją

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |

Napięcie

| | |
|------------------|----------|
| Napięcie robocze | 230 V AC |
|------------------|----------|

- sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Bezpiecznik

| | |
|-------------|--|
| Bezpiecznik | zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny) |
|-------------|--|

Moc

| | |
|--|----------|
| Konwencjonalne transformatory ściemniające | 20420 VA |
| Strata mocy przy pełnym obciążeniu | ~ 4 W |
| Transformatory elektroniczne | 20420 W |

Pomiary

| | |
|---------------------|---|
| Wejście rozszerzone | z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego, z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyku zwierne) z obsługą jednopozomową |
|---------------------|---|

Materiał

| | |
|--------------------------|------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | biały |
| Kolor | śnieżnobiały |
| Materiał | Tworzywo / metal |

Wymiary

| | |
|-------------------|-------|
| Głębokość montażu | 24 mm |
| Wymiary osi | 4 mm |

Sterowanie LED

| | |
|---|--------|
| Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania | 3100 W |
|---|--------|

Sterowanie lampami żarowymi

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V | 20420 W |
|---------------------------------------|---------|

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|-----------------------|
| Montaż | z łapkami rozporowymi |
|--------|-----------------------|

Podłączenie

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Rodzaj obciążenia | Uniwersalne i LED |
| Przekrój przewodu | 0,54 mm |
| - z zaciskami śrubowymi | |

Dostawa

| | |
|--------------------------------------|--|
| - z elektronicznym koderem regulacji | |
|--------------------------------------|--|

Wyposażenie

| | |
|-----------------------|--|
| - z pamięcią jasności | |
|-----------------------|--|

Zastosowanie

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Cecha różnicująca 3 - dystrybucja | z płynną regulacją |
|-----------------------------------|--------------------|

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Zastosowanie | Sterowanie oświetleniem |
| Główna linia projektowa | SERIE R.CLASSIC |