

FW-WS01 FW-WS02

1-kanałowy, bateryjny nadajnik zdalnego sterowania

2-kanałowy, bateryjny nadajnik zdalnego sterowania

Współpracuje
z rodziną
osprzętu Sonata
firmy



Przeznaczenie

FW-WS01 jest 1-klawiszowym, 1-kanałowym nadajnikiem, a **FW-WS02** jest 1-klawiszowym, 2-kanałowym nadajnikiem zdalnego sterowania należącym do rodziny osprzętu Sonata firmy Ospel i dedykowany jest do współpracy ze wszystkimi urządzeniami systemu F&Wave.





zasilanie	3 V
bateria	2032 (litowa)
napięcie	3 V DC
pobór mocy	
wciśnięty przycisk	20 mA
stan czuwania	15 nA
trwałość baterii	ok. 10 godzin nadawania (wciśnięty klawisz na przycisku)
częstotliwość radia	868 MHz
temperatura pracy	5÷50°C
montaż	puszka podtynkowa Ø60
wymiary	84×84×14 mm
stopień ochrony	IP20

FW-WS1 1-klawiszowy

FW-WS2 2-klawiszowy

FW-WS3 3-klawiszowy



zasilanie	3 V
bateria	2032 (litowa)
częstotliwość radia	868 MHz
temperatura pracy	5÷50°C
wymiary	86×86×15 mm
montaż	natynkowy

Funkcje przycisków

- SWITCH – załącz/wyłącz lokalnie;
- ON – włącz/podnieś wszystko (FW-SW2 i FW-SW3);
- OFF – wyłącz/opuść wszystko (FW-SW2 i FW-SW3).

Montaż przycisku

- Przykręcenie do ściany (2 otwory montażowe);
- Przyklejenie do ściany (np. za pomocą taśmy dwustronnej);
- Swobodne położenie przycisku.