



30847004



## K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth stal szlachetna

### Specyfikacja techniczna

#### Funkcje

Funkcja	odliczanie wsteczne ; budzik z funkcją drzemki ; sleep timer ; regulacja poziomu głośności
---------	---

#### Kompatybilność

Do głośników	na każdy kanał 4...8 Ω
--------------	------------------------

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa	obsługa poprzez lekkie dotyknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)
Wskazanie / Wyświetlacz	wskazywanie godziny i daty, podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

#### Połączenia

Odbieranie / Transmisja	radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS
Wejścia	zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

#### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60
---------------	-------

#### Wymiary

Głębokość montażu	33 mm
Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.)	35 x 28 mm

#### Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy)	87.5...108 MHz
--	----------------

#### Pamięć

Liczba pozycji w pamięci	16
--------------------------	----

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	stal szlachetna
Kolor	Stal nierdzewna
Kolor RAL	RAL 9022
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	mat

#### Instalacja / Montaż

Montaż	montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą
--------	--

#### Podłączenie

Przekrój przewodu	maks. 2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu (głośnik)	maks. 1 mm <sup>2</sup>
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Połączenie	z 2 przyłączami głośników

#### Wyposażenie

Pamięć	8 pamięci nieulotnych nadajnika, odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia
--------	---

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker K.5