



BMCR11P.01/21

Łącznik z czujnikiem ruchu inox, metalizowany

DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon Basic
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z czujnikiem ruchu
Kolor	inox, metalizowany
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Wymagana instalacja 3-przewodowa
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Zasięg czujnika	Max 7 m, 110° poziomo
Czuł. światła zewn.	2-500 (lx) luks
Czas wył. po zaniku ruchu	5-1260 sek.

DANE SZCZEGÓŁOWE

Klasa ETIM	EC000133 Czujnik ruchu kompletny
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	51 mm
Głębokość wbudowania	28 mm
Model	Czujnik ruchu
Do źródła światła	LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787555634
Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Wys. opak. jedn.	8,5 cm
Szer. opak. jedn.	8,5 cm
Dł. opak. jedn.	5,5 cm
Waga jedn.	0,1234 kg
EAN13 opak.	5902787555634
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	23 cm