



home  
automation



lighting



electric



furniture

**ORNO**<sup>®</sup>

LIVING INNOVATIONS



## KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu, 2&3 żyłowy, 160 st. IP20, 500W, do  
puszki

symbol: OR-CR-220

**Producent:**  
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl

ISBN 5901752483026



5 901752 483026 >

## Główne cechy:

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Działa zarówno w instalacji 2 i 3 żyłowej. Urządzenie można zainstalować w puszce ściennej Ø60 mm. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła.



type

**TYP CZUJNIKA:**  
podczerwień



X°

**KĄT WIDZENIA:**  
160st.



Regulacja  
natężenia  
światła LUX



Regulacja czasu  
świecenia TIME



**MONTAŻ:**  
podtynkowy

## Specyfikacja techniczne:

### Informacje ogólne

Typ czujnika:	podczerwień
Kąt widzenia:	160st.
Zasięg detekcji:	9m
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	500W
Stopień ochrony:	IP20
Kolor:	biały
Regulacja natężenia światła LUX:	✓ tak

Zakres regulacji natężenia światła LUX:	<3—2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	✓ tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	✗ nie
Montaż:	podtynkowy
Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]):	80,7 / 80,7 / 65
Wymiary otworu montażowego ([mm]):	Ø60