



home  
automation



lighting



electric



furniture

**ORNO**<sup>®</sup>

LIVING INNOVATIONS



## KARTA KATALOGOWA

### Zasilacz do LED 12VDC 12W, IP67

symbol: OR-ZL-1602



**Producent:**  
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl

ISBN 5901752482746



5 901752 482746 >

# Wersje produktu:

	Zasilacz do LED 12VDC 6W, IP67 OR-ZL-1601	Moc: 6W	ISBN 5901752482739 
	Zasilacz do LED 12VDC 12W, IP67 OR-ZL-1602	Moc: 12W	ISBN 5901752482746 
	Zasilacz do LED 12VDC 20W, IP67 OR-ZL-1603	Moc: 20W	ISBN 5901752482753 
	Zasilacz do LED 12VDC 30W, IP67 OR-ZL-1604	Moc: 30W	ISBN 5901752482760 
	Zasilacz do LED 12VDC 50W, IP67 OR-ZL-1605	Moc: 50W	ISBN 5901752482777 
	Zasilacz do LED 12VDC 70W, IP67 OR-ZL-1606	Moc: 70W	ISBN 5901752482784 
	Zasilacz do LED 12VDC 100W, IP67 OR-ZL-1607	Moc: 100W	ISBN 5901752482791 
	Zasilacz do LED 12VDC 150W, IP67 OR-ZL-1608	Moc: 150W	ISBN 5901752482807 

## Główne cechy:

Zasilacz przeznaczony do systemów oświetleniowych LED, m.in. pojedynczych diod, listew, taśm LED, żarówek, modułów, węży lub neonów, wyposażony w uchwyty pozwalające na przymocowanie do ściany lub sufitu. Charakteryzuje się wodoodporną (IP67), szczelną, metalową obudową, co umożliwia stosowanie w warunkach o podwyższonej wilgotności np. na zewnątrz budynku. Stałe napięcie wyjściowe niezależnie od dopuszczalnego obciążenia, zabezpieczenia: zwarciove, przeciążeniowe, napięciowe.

P

MOC:  
12W

U<sub>IN</sub>

NAPIĘCIE WEJŚCIA:  
100-240V ~



STOPIEŃ OCHRONY:  
IP67



MONTAŻ:  
natynkowy

## Specyfikacja techniczne:

### Informacje ogólne

Napięcie wyjścia:	12V DC
Prąd wyjścia:	1A
Moc:	12W
Napięcie wejścia:	100-240V ~
Stopień ochrony:	IP67
Montaż:	natynkowy
Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):	135 / 30 / 22
Inne cechy:	obudowa metalowa