



30807004



K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem stal szlachetna

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja odliczanie wsteczne ; budzik z funkcją drzemki ;
sleep timer ; regulacja poziomu głośności

Kompatybilność

Do głośników na każdy kanał 4...8 Ω

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni
sensora (wyświetlacz)

Wskazanie / Wyświetlacz wskazywanie godziny i daty, podświetlany, dotykowy
wyświetlacz graficzny

Połączenia

Odbieranie / Transmisja radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS

Wejścia zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3
lub stacji dokującej

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60

Wymiary

Głębokość montażu 33 mm

Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.) 35 x 28 mm

Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy) 87.5...108 MHz

Pamięć

Liczba pozycji w pamięci 16

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej stal szlachetna

Kolor Stal nierdzewna

Kolor RAL RAL 9022

Materiał/obróbka lakierowany

Materiał tworzywo termoplastyczne

Powierzchnia mat

Instalacja / Montaż

Montaż montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca
poprzez płytkę wsporczą

Podłączenie

Przekrój przewodu	maks. 2.5 mm ²
Przekrój przewodu (głośnik)	maks. 1 mm ²
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Połączenie	z 2 przyłączami głośników

Dostawa

Część składowa	z głośnikiem
----------------	--------------

Wyposażenie

Pamięć	8 pamięci nieulotnych nadajnika, odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia
--------	---

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z głośnikiem
-----------------------------------	--------------

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker K.5