



29847009



K.1 Radio Touch DAB+ biały połysk

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja odliczanie wsteczne ; budzik z funkcją drzemki ; sleep timer ; regulacja poziomu głośności

Kompatybilność

Do głośników na każdy kanał 4...8 Ω

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa obsługa poprzez lekkie dotyknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)

Wskazanie / Wyświetlacz wskazywanie godziny i daty, podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

Połączenia

Odbieranie / Transmisja radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS

Wejścia zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60

Wymiary

Głębokość montażu 33 mm

Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.) 35 x 28 mm

Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy) 87.5...108 MHz

Pamięć

Liczba pozycji w pamięci 16

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej biały

Kolor śnieżnobiały

Kolor RAL RAL 9010

Materiał materiały różne

Instalacja / Montaż

Montaż montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą

Podłączenie

Przekrój przewodu maks. 2.5 mm²

Przekrój przewodu (głośnik) maks. 1 mm²

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Połączenie	z 2 przyłączami głośników

Wyposażenie

Pamięć	8 pamięci nieulotnych nadajnika, odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia
--------	---

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker K.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Do pracy niezbędne jest podłączenie przynajmniej jednego głośnika.
-----------------	--